

PERFECTA 16-WRL - Central de alarma híbrida 16 zonas



Precio: 251.753€

SKU: PERFECTA 16-WRL

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/centrales-via-radio-sistemas-via-radio/perfecta-16-wrl/>

PRODUCT INFORMATION

Línea de Productos: 525

Categorías: Centrales Cableadas, Centrales vía Radio, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Grado 2, Satel

Conformidad con EN 50131 Grade 2 De 8 a 16 entradas programables de cable: posibilidad de seleccionar la configuración: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC. Posibilidad de controlar los detectores de persiana y vibratorios. De 4 a 12 entradas programables de cable. 2 salidas de alimentación en la placa principal. 4 salidas sin cable adicionales para el control de las sirenas inalámbricas. MSP-300. Módulos incorporados: GSM/GPRS con 2 ranuras SIM (SMS, monitoreo y envío de señales a la estación, aplicación móvil, notificaciones PUSH) de voz (reproducciones de los mensajes de voz para las necesidades de la notificación telefónica). De verificación acústica del alarma (la escucha de sonidos). Modulo de radio integrado que funciona en la banda de frecuencias de 433 MHz y soporta la comunicación encriptada inalámbrica: bidireccional con los teclados PRF-LCD-WRL y las sirenas MSP-300. Runidireccional con los detectores de la serie MICRA y los mandos MPT-350 y repetidores MRU-300. División del sistema en dos particiones: 3 modos de armado en cada partición. Posibilidad de asignar una entrada a dos particiones. Control por el usuario o por medio de los temporizadores. Bus de comunicación para conectar los teclados (PRF-LCD) y los módulos de extensión (INT-E, INT-O, INT-ORS). Control del sistema por medio de: teclados (hasta 4) por cable PRF-LCD o inalámbricos PRF-LCD-WRL. Aplicación móvil PERFECTA.

CONTROLmandos a distancia MPT-350 (hasta 15)Posibilidad de actualizar el software (firmware)Contraseñas:15 contraseñas de usuarios1 contraseña de servicioEdición de nombres (de usuarios, de particiones, de entradas, de salidas y de módulos) que facilita el control del sistema y su supervisiónTemporizadores:8 temporizadores con posibilidad de programar excepcionesMemoria de 3584 eventosDiagnóstico automático de los componentes principales del sistemaFuente conmutada incorporada:protección contra sobrecargasprotección contra la descarga total de la bateríaregulación de la corriente de carga de la bateríaProgramación de los ajustes de la central:de forma local: teclado, ordenador con el programa **PERFECTA Soft** instalado y conectado al puerto RS 232 (TTL) de la centralde forma remota: ordenador con el programa **PERFECTA Soft** instalado que se conecta con la central por medio de GPRS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mensajes de voz: 16

Memoria de eventos: 3584

Zonas: 2

Temporizadores: 8

Dimensiones de la pletina electrónica: 160 x 110 mm

Rango de temperaturas de trabajo: -10...+55 °C

Tensión de alimentación ($\pm 15\%$): 18 V AC, 50-60 Hz

Consumo de la corriente en modo de disponibilidad: 220 mA

Consumo máximo de la corriente: 240 mA

Peso: 115 g

Humedad máxima: 93±3%

Consumo de la corriente desde el acumulador - en modo de disponibilidad: 120 mA

Tensión de notificación de una avería del acumulador (±10%): 11 V

Tensión de corte del acumulador (±10%): 10,5 V

Banda de la frecuencia de trabajo: 433,05 ÷ 434,79 MHz

Clase medioambiental según EN50 130-5: II

Consumo máximo de la corriente desde el acumulador: 180 mA

Entradas programables de cables: 8

Número máximo de entradas programables: 16

Salidas programables de cables: 4

Número máximo de salidas programables: 16

Salidas de alimentación: 2

Bus de comunicación: 1

Manipuladores: para4

Grado de protección según EN 50131: Grade 2

Transformador recomendado: 40 VA

Usuarios: 15

Capacidad de corriente de salidas KPD: 500 mA / 12 V DC

Rango de tensión de salida: 10,5 V...14 V DC

Corriente de carga de batería: 500 mA

Tensión de salida de la fuente de alimentación: 12 V DC $\pm 15\%$

Números de teléfono para avisar: 8

Corriente de salida del alimentador: 2 A

Capacidad de salidas programables de baja corriente: 25 mA / 12 V DC

Capacidad de corriente de salidas programables de alta tensión: 1000 mA / 12 V DC: Salida AUX: 500 mA / 12 V DC