

AJ-HUBKIT-RENOVE2-B - Kit de alarma profesional Certificado Grado 2



Precio: 504.5625€

SKU: AJ-HUBKIT-RENOVE2-B

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/kits-via-radio/aj-hubkit-renove2-b/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: KIT'S Vía Radio, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Ajax, Grado 2

Kit de alarma profesional Certificado Grado 2 Comunicación Ethernet y GPRS Inalámbrico 868 MHz Jeweller Hasta 100 dispositivos inalámbricos App Móvil y Software PC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AJ-KEYPAD-B

| | |
|---------------------------------|---|
| Marca | Ajax |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Funciones | Armado, desarmado, armado parcial y emergencia |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
| Distancia de transmisión | ? 1700 m en espacio abierto |
| Compatibilidad | Compatible con el HUB de Ajax desde la versión de firmware 2.0 o superior |
| Batería | 4 pilas AAA 1.5 V (duración aproximada 2 años) |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ 50º C |
| Dimensiones | 150 (Al) x 102.5 (An) x 13.2 (Fo) mm |

AJ-HOMESIREN-B

| | |
|--------------|------|
| Marca | Ajax |
|--------------|------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Volumen | 81~105 dB a 1 metro |
| Duración de alarma | Configurable entre 3 segundos y 3 minutos |
| Batería | 2 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años) |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
| Distancia de transmisión | ? 2000 m en espacio abierto |
| Indicaciones LED | Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado |
| Seguridad interna | Tamper trasero contra manipulación |
| Protección | IP50 |
| Dimensiones | 75 (Al) x 75 (An) x 27 (Fo)mm |
| Peso | 96 g |
| AJ-HUB-B | |
| Marca | AJAX |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Frecuencia RF | 868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller |
| Seguridad interna | Tamper anti-apertura |
| Sirena interna | No dispone |
| Comunicación | Ethernet / GPRS |
| Máximo de dispositivos | 100 |
| Número de usuarios | Hasta 50 |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Alimentación | AC 110~250 V, 50/60 Hz |
| Temp. funcionamiento | +5º C ~ 40º C |
| Dimensiones | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm |
| AJ-MULTITRANSMITTER-3EOL-B | |
| Marca | Ajax |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
| Distancia de transmisión | ? 2000 m en espacio abierto |
| Detección anti-inhibición | Disponible |
| Entradas cableadas | Hasta 18 (Intrusión, Incendio, Ayuda médica, Botón de pánico, Alarma de gas, Alarma antisabotaje, Fallo de funcionamiento, Inundación, Personalizada) |
| Entrada de tamper | NC: Normalmente Cerrado |
| Entradas de alarma | NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulso o biestable |
| Resistencia fin de línea EOL | Desde 1 k? a 15 k? con incrementos de 100 ? |
| Longitud del cable | Hasta 400 metros |
| Tamper anti-apertura | Frontal y trasero |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Salida de alimentación | Dos salidas 12 V / 1 A (en total) para detectores cableados |
| Compatibilidad | Compatible con todos los Hubs, ReX y ReX 2 |
| Alimentación | AC 110~250 V, 50/60 Hz |
| Batería respaldo | Batería 12 V / 4 o 7 Ah (no incluida) |
| Temp. funcionamiento | -10 °C ~ 40 °C |
| Dimensiones batería respaldo | 150 (Al) x 64 (An) x 94 (Fo) mm |
| Dimensiones | 238 (Al) x 192 (An) x 100 (Fo) mm |