

# AJ-MULTITRANSMITTER-3EOL-B - Multitransmisor vía radio



**Precio: 169.1437€**

SKU: AJ-MULTITRANSMITTER-3EOL-B

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/aj-multitransmitter-3eol-b/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías:** Accesorios Intrusión, ? INTRUSIÓN

**Etiquetas:** Ajax

AjaxTransmisor vía radio de múltiples entradasalnalámbrico 868 MHz JewellerBidireccionalAntena interna alcance espacio libre 2000 m18 entradas cableadas de alarma y de tamper anti-sabotajeEntradas de alarma NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOLDetección de inhibiciónTamper anti-aperturaSalida de alimentación 12 V / 1 AAlimentación 220 VAC y batería respaldo 4 o 7 Ah (no incluida)Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma y con todos los Hubs de AjaxColor negro

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 2000 m en espacio abierto
Detección anti-inhibición	Disponible
Entradas cableadas	Hasta 18 (Intrusión, Incendio, Ayuda médica, Botón de pánico, Alarma de gas, Alarma antisabotaje, Fallo de funcionamiento, Inundación, Personalizada)
Entrada de tamper	NC: Normalmente Cerrado
Entradas de alarma	NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulso o biestable
Resistencia fin de línea EOL	Desde 1 k? a 15 k? con incrementos de 100 ?

---

<b>Longitud del cable</b>	Hasta 400 metros
<b>Tamper anti-apertura</b>	Frontal y trasero
<b>Salida de alimentación</b>	Dos salidas 12 V / 1 A (en total) para detectores cableados
<b>Compatibilidad</b>	Compatible con todos los Hubs, ReX y ReX 2
<b>Alimentación</b>	AC 110~250 V, 50/60 Hz
<b>Batería respaldo</b>	Batería 12 V / 4 o 7 Ah (no incluida)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10 °C ~ 40 °C
<b>Dimensiones batería respaldo</b>	150 (Al) x 64 (An) x 94 (Fo) mm
<b>Dimensiones</b>	238 (Al) x 192 (An) x 100 (Fo) mm