

# AJ-STARTERKIT-B - Kit de alarma profesional Certificado Grado 2. Color Negro



**Precio: 342.5979€**

SKU: AJ-STARTERKIT-B

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/kits-via-radio/aj-starterkit-b/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: KIT'S Vía Radio, ? INTRUSIÓN**

**Etiquetas: Ajax, Grado 2**

KIT compuesto por: Panel de control AJ-HUB2-BDetector PIR AJ-MOTIONPROTECT-BContacto magnético AJ-DOORPROTECT-BMando AJ-SPACECONTROL-BInstrucciones de uso

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AJ-HUB2-B

<b>Marca</b>	AJAX
<b>Frecuencia RF</b>	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Seguridad interna</b>	Tamper anti-apertura
<b>Sirena interna</b>	No dispone
<b>Comunicación</b>	Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)
<b>Máximo de dispositivos</b>	100 (máx. 10 sirenas)
<b>Integración vídeo</b>	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
<b>Número de usuarios</b>	Hasta 50
<b>Comunicación con CRA</b>	Contact ID / SIA
<b>Compatibilidad</b>	No compatible con ocBridge y uartBridge

<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Alimentación</b>	AC 110~250 V, 50/60 Hz
<b>Batería de respaldo</b>	Duración hasta 16 horas
<b>Temp. funcionamiento</b>	+5º C ~ 40º C
<b>Dimensiones</b>	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm

#### AJ-MOTIONPROTECT-B

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Tecnología</b>	PIR volumétrico
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Lente PIR</b>	24 zonas y 6 planos
<b>Campo de detección</b>	12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1700 m en espacio abierto
<b>Inmunidad mascotas</b>	? 20 kg, ? 50 cm
<b>Anti-enmascaramiento</b>	No dispone
<b>Sensibilidad</b>	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
<b>Indicación LEDs</b>	Alarma, tamper, señal
<b>Batería</b>	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)
<b>Temp. funcionamiento</b>	0º C ~ 50º C
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Dimensiones (sin soporte)</b>	110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm

#### AJ-DOORPROTECT-B

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1200 m en espacio abierto
<b>Indicaciones LED</b>	Alarma, tamper, señal
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Batería</b>	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)
<b>Temp. funcionamiento</b>	0º C ~ 50º C
<b>Dimensiones transmisor</b>	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm
<b>Dimensiones magnético</b>	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Funciones</b>	Armado, desarmado, armado parcial y pánico
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1300 m en espacio abierto
<b>Batería</b>	1 pila CR2032 3.0 V (duración aproximada 5 años)
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Temp. funcionamiento</b>	-20º C ~ 50º C
<b>Dimensiones</b>	65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm