

DS-PM1-I1-WE - Transmisor vía radio de 1 entrada



Precio: 49.92€

SKU: DS-PM1-I1-WE

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/domotica/ds-pm1-i1-we/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Domótica, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: AXPRO, hikvision

Transmisor vía radio de 1 entradaVía radio bidireccional de 868MHzOfrece una conexión de detectores cableados de terceros al sistema de alarma AX PROPermite una fácil configuración de los tipos de alarma y parámetros de zona a través de la aplicaciónEntrada de sabotaje y una PGM, se puede utilizar como entrada de zona o salida de alarmaDetección de eliminación de dispositivos por acelerómetroSalida de voltaje de 3,3V, permite encender un detector cableado externoDiseño de tamaño pequeño, que se puede colocar fácilmente en el detector cableado

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Frecuencia RF de 868MHz
- Comunicación vía radio bidireccional
- Modulación RF 2GFSK
- Distancia de transmisión de hasta 1700 metros
- 1 puerto serial
- Interruptor de alimentación
- Entrada de alarma: 1 entrada de alarma / 1 tamper
- Salida de alarma: 1 salida PGM / 1 salida de alarma
- Salida de 3,3V, hasta 10 mA
- Alimentación: 3 pilas CR123
- Consumo: 40 uA (inactivo), 48 mA (máximo)
- Vida útil de las pilas de más de 5 años (50 reportes de alarma al día)
- Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
- Humedad de funcionamiento del 10% ~ 90%
- Instalación en el interior del detector
- Dimensiones: 41 (An) x 102 (Al) x 20 mm

-
- Peso: 35 g (sin pilas), 90 g (con pilas)