
PERFECTA-IP 32 - Central de alarmas cableada hasta 32 zonas con comunicador IP



Precio: 261.04€

SKU: PERFECTA-IP 32

[Link: https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/centrales-cableadas/perfecta-ip-32/](https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/centrales-cableadas/perfecta-ip-32/)

PRODUCT INFORMATION

Línea de Productos: 525

Categorías: Centrales Cableadas, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Grado 2, Satel

conformidad con EN 50131 Grado 2
de 8 a 32 zonas programables alámbricas:

posibles configuraciones: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
posibilidad de control de los detectores de persiana y vibrаторios

de 4 a 12 salidas programables alámbricas
2 salidas de alimentación en la placa principal

módulo de ethernet incorporado (monitorización y envío de señales a la central receptora, aplicación móvil, notificaciones PUSH)

división del sistema en dos particiones:

3 modos de armado en cada partición
posibilidad de asignar una zona a dos particiones
control por parte del usuario o a través de los temporizadores

bus de comunicación para conectar los teclados (PRF-LCD), los módulos de extensión (INT-E, INT-O, INT-ORS, INT-RX-S)
control del sistema por medio de:

teclados PRF-LCD (hasta 4)
aplicación móvil PERFECTA CONTROL
mandos a distancia que funcionan en el rango de frecuencia de 433 MHz (hasta 15); se requiere la combinación con el módulo INT-RX-S

posibilidad de actualizar el firmware
contraseñas:

15 contraseñas de usuarios
1 contraseña de servicio

edición de nombres (de usuarios, de particiones, de zonas, de salidas y de módulos) que facilita el control del sistema y su supervisión
8 temporizadores con posibilidad de programar excepciones
memoria de 3584 eventos
diagnóstico automático de los componentes principales del sistema
fuente conmutada incorporada:

protección contra sobrecargas
protección contra la descarga total de la batería
regulación de la corriente de carga de la batería

programación de los ajustes de la central:

de forma local: teclado u ordenador con el programa PERFECTA Soft instalado, conectado al puerto RS 232 (TTL) de la central
de forma remota: ordenador con el programa PERFECTA Soft instalado que se

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rango de voltaje de salida	10,5 V...14 V CC
Número máximo de salidas programables	12
Salidas de potencia	2
Autobuses de comunicación	1
manipulador	hacer 4
Grado de protección según EN 50131	Grado 2
Transformador recomendado	40VA
Usuarios	15
Salida KPD	500 mA / 12 V CC
Salidas cableadas programables	4
Corriente de carga de la batería	500 [mA]
El voltaje de salida de la fuente de alimentación	12 [V CC ±15 %]
Corriente de salida de la fuente de alimentación	2 [A]
Salidas programables de baja corriente	25 mA / 12 V CC
Salidas programables de alta corriente	1000 mA / 12 V CC
salida auxiliar	500 mA / 12 V CC
Consumo de corriente en modo de espera de la batería	110 [mA]
Memoria de eventos	3584
Número máximo de entradas programables	32
Entradas cableadas programables	8
Corriente máxima extraída de la batería	110 [mA]
Clase ambiental según EN50130-5	Yo
Voltaje de corte de batería (±10%)	10,5 [V]
Voltaje del informe de falla de la batería (±10 %)	11 [V]
Humedad máxima	93±3%
Tiempo	108 [gramos]
Consumo máximo de corriente	200 [mA]
Consumo de corriente en modo de espera	100 [mA]
Tensión de alimentación (±15%)	18 [V CA, 50-60 Hz]
Rango de temperatura de funcionamiento	10...+55°C
Dimensiones de la placa electrónica	160x68 [mm]
cronometraje	8
zonas	2