

AJ-FIREPROTECT2-HC-RB-B - Detector de CO Sensor de temperatura Inalámbrico 868 MHz Jeweller Sirena 85 dB incorporada



Precio: 120.6562€

SKU: AJ-FIREPROTECT2-HC-RB-B

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/detectores-ambientales/aj-fireprotect2-hc-rb-b/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detectores Ambientales, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Ajax, Novedad Ajax

Ajax Detector de CO y sensor de temperatura Bidireccional Inalámbrico 868 MHz Jeweller Antena interna alcance espacio libre 1700 m Sirena incorporada 85 dB Alarms por acumulación excesiva de CO, subida rápida de temperatura y temperaturas altas Tamper anti-apertura Admite funcionamiento autónomo Alimentación 2 pilas CR123A (preinstaladas) Certificado EN 14604- Uso interior Incluye soporte Color negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax
Sensores	Sensor térmico y termovelocímetro Sensor químico de CO (monóxido de carbono)
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Detecciones	CO, incremento rápido de temperatura y umbral de temperatura
Detección umbral temperatura	+64°C
Funcionamiento	Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo
Alarma	Sirena incorporada 85 dB

Indicador LED	Verde: el dispositivo está activado Amarillo: indicación de un fallo de funcionamiento Rojo: indicación de alarmas de incendio
Funciones adicionales	Interconexión de los detectores de incendios de una instalación para sonar simultáneamente con una detección
Certificado	Botón en el panel frontal del detector EN14604
Alimentación	2 pilas CR123A (duración hasta 7 años)
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Temp. funcionamiento	0º C ~ +50º C
Dimensiones / Peso	86 (Al) x 76 (An) x 44 (Fo) mm / 145 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Color	Negro