

# **AJ-KITPIRCAM8 - KIT Alarma AJAX (1 HUB2 + 1 MAGNETICO + 2 MOTIONCAM + MANDO + SIRENA)**



**Precio: 707.067€**

SKU: AJ-KITPIRCAM8

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/kits-videoverificacion/aj-kitpircam8/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Categorías: KIT'S Videoverificación, ? INTRUSIÓN**

**Etiquetas: Ajax, Kit Ajax Jeweller, Novedad Ajax**

KIT compuesto por: HUB2-W2 MOTIONCAM-W1 DOORPROTEC-W1

SPACECONTROL-W1 HOMESIREN-W Certificado Grado 2 Comunicación Ethernet y dual SIM GPRS Inalámbrico 868 MHz Jeweller

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **HUB2-W**

<b>Marca</b>	AJAX
<b>Frecuencia RF</b>	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Seguridad interna</b>	Tamper anti-apertura
<b>Sirena interna</b>	No dispone
<b>Comunicación</b>	Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)
<b>Máximo de dispositivos</b>	100 (máx. 10 sirenas)
<b>Integración vídeo</b>	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
<b>Número de usuarios</b>	Hasta 50
<b>Comunicación con CRA</b>	Contact ID / SIA
<b>Compatibilidad</b>	No compatible con ocBridge y uartBridge

<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Alimentación</b>	AC 110~250 V, 50/60 Hz
<b>Batería de respaldo</b>	Duración hasta 16 horas
<b>Temp. funcionamiento</b>	+5º C ~ 40º C
<b>Dimensiones</b>	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm

#### **MOTIONCAM-W**

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Tecnología</b>	PIR volumétrico con cámara
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Lente PIR</b>	24 zonas y 6 planos
<b>Campo de detección</b>	12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1700 m en espacio abierto
<b>Inmunidad mascotas</b>	? 20 kg, ? 50 cm
<b>Anti-enmascaramiento</b>	No dispone
<b>Sensibilidad</b>	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
<b>Resolución imágenes</b>	Hasta VGA (640 x 480)
<b>Número de imágenes</b>	Hasta 5 imágenes por cada detección
<b>Envío de imágenes</b>	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
<b>Iluminación infrarroja</b>	IR para modo nocturno
<b>Indicación LEDs</b>	Alarma, tamper, señal
<b>Batería</b>	2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años)
<b>Compatibilidad</b>	Hub 2 y Hub 2 Plus
<b>Temp. funcionamiento</b>	0º C ~ 40º C
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Dimensiones (sin soporte)</b>	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm

#### **DOORPROTECT-W**

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1200 m en espacio abierto
<b>Indicaciones LED</b>	Alarma, tamper, señal
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS

---

<b>Batería</b>	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)
<b>Temp. funcionamiento</b>	0º C ~ 50º C
<b>Dimensiones transmisor</b>	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm
<b>Dimensiones magnético</b>	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

#### SPACECONTROL-W

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Funciones</b>	Armado, desarmado, armado parcial y pánico
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1300 m en espacio abierto
<b>Batería</b>	1 pila CR2032 3.0 V (duración aproximada 5 años)
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Temp. funcionamiento</b>	-20º C ~ 50º C
<b>Dimensiones</b>	65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm

#### HOMESIREN-W

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Volumen</b>	81~105 dB a 1 metro
<b>Duración de alarma</b>	Configurable entre 3 segundos y 3 minutos
<b>Batería</b>	2 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distancia de transmisión</b>	? 2000 m en espacio abierto
<b>Indicaciones LED</b>	Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado
<b>Seguridad interna</b>	Tamper trasero contra manipulación
<b>Protección</b>	IP50
<b>Dimensiones</b>	75 (Al) x 75 (An) x 27 (Fo)mm
<b>Peso</b>	96 g