
AJ-LIGHTCORE-2W - Relé para interruptor de luz conmutable Inalámbrico 868 MHz Jeweller



Precio: 68.64€

SKU: AJ-LIGHTCORE-2W

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/domotica/aj-lightcore-2w/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Domótica, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Ajax, Novedad Ajax

AjaxRelé para interruptor de luz inteligente conmutable (2 direcciones)BidireccionalInalámbrico 868 MHz JewellerAlcance de comunicación vía radio 1100 mAlimentación 230 ~ V ACNo necesita cable neutro para funcionarSe activa al acercar la mano a menos de 15 mm del panel táctil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax
Función	Relé para interruptor de luz inteligente conmutable (2 direcciones)
Distancia de transmisión	Hasta 1100 m en espacio abierto
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Entrada de alimentación	AC 230 V / 50 Hz
Consumo promedio	200 mW
Potencia del dispositivo conmutado	de 5W a 600 W
Protección de corriente y temperatura	2.6 A / +60°C
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2 y Hub Hybrid
Uso	Interior
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 40° C

Dimensiones	76.3 (Al) x 72.3 (An) x 29.2 (Fo) mm
Peso	48.34 g
Terminales	1 terminal para cable de fase de alimentación y 2 terminales para cable de alimentación de dos dispositivos de iluminación u otra carga (sin cable neutro)