
AJ-STARTERKIT-W - Kit de alarma profesional Certificado Grado 2. Color Blanco



Precio: 342.5979€

SKU: AJ-STARTERKIT-W

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/intrusion-alarmas/kits-via-radio/aj-starterkit-w/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: KIT'S Vía Radio, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Ajax, Grado 2

KIT compuesto por: Panel de control AJ-HUB2-W Detector PIR AJ-MOTIONPROTECT-W Contacto magnético AJ-DOORPROTECT-W Mando AJ-SPACECONTROL-W Instrucciones de uso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AJ-HUB2-W

Marca	AJAX
Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings
Grado de seguridad	Grado 2
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)
Máximo de dispositivos	100 (máx. 10 sirenas)
Integración vídeo	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	Hasta 50
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA
Compatibilidad	No compatible con ocBridge y uartBridge

Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	Duración hasta 16 horas
Temp. funcionamiento	+5° C ~ 40° C
Dimensiones	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm

AJ-MOTIONPROTECT-W

Marca	Ajax
Tecnología	PIR volumétrico
Grado de seguridad	Grado 2
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Inmunidad mascotas	? 20 kg, ? 50 cm
Anti-enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)
Temp. funcionamiento	0° C ~ 50° C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm

AJ-DOORPROTECT-W

Marca	Ajax
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Grado de seguridad	Grado 2
Distancia de transmisión	? 1200 m en espacio abierto
Indicaciones LED	Alarma, tamper, señal
Material de la cubierta	Plástico ABS
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)
Temp. funcionamiento	0° C ~ 50° C
Dimensiones transmisor	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm
Dimensiones magnético	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

Marca	Ajax
Grado de seguridad	Grado 2
Funciones	Armado, desarmado, armado parcial y pánico
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1300 m en espacio abierto
Batería	1 pila CR2032 3.0 V (duración aproximada 5 años)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-20° C ~ 50° C
Dimensiones	65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm