

# **ARA13-W2(868) blue - Sirena vía radio de exterior para Sistemas de alarma Dahua Airshield**



**Precio: 128.9794€**

SKU: ARA13-W2(868) blue

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/sirenas-exteriores/ara13-w2868-blue/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Categorías: Sirenas Exteriores, ? INTRUSIÓN**

**Etiquetas: Airshield, dahua, Novedad**

Clasificación IP65. Producto para exteriores (de -25 °C a +60 °C). Alimentación por batería y 12 VCC. Múltiples sonidos de alarma: incendio, médico, intrusión, pánico y más. Nivel de presión sonora: 110 dB. Monitoreo de temperatura. Salto de frecuencia y comunicación bidireccional. Actualización en la nube y recuperación automática en caso de falla de actualización.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Función	
Luz indicadora	1 x indicador de alarma verde
Botón	12 grupos de LED de alarma
Zumbador	1 x interruptor de encendido
Actualización remota	1 x zumbador
Detección de batería baja	Actualización de la nube
Visualización del nivel de batería	Sí
Manosear	Sí
Intensidad de la señal	Sí
Inalámbrico	7
Frecuencia portadora	868,0 MHz–868,6 MHz
Distancia de comunicación	Hasta 1.600 m (5.249,34 pies) en espacio abierto
Mecanismo de comunicación	De dos vías
Salto de frecuencia	Sí
Modo de cifrado	AES128
General	

Modo de suministro de energía	Batería (predeterminada), 12 VCC
Modelo de batería	CR123A
Duración de la batería	Se pueden utilizar 4 baterías CR123A durante 3,4 años (si se activa cada quince días y la alarma suena durante 120 s cada vez con una eficiencia de batería del 80 %)
Temperatura de funcionamiento	De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Dimensiones del producto	200 mm × 200 mm × 52,5 mm (7,87" × 7,87" × 2,07") (largo × ancho × alto)
Dimensiones del embalaje	255 mm × 239 mm × 64 mm (10,04" × 9,41" × 2,52") (largo × ancho × alto)
Peso neto	610 g (1,34 libras)
Peso bruto	920 gramos (2,03 libras)
Instalación	Montaje en pared
Caja	PC + ABS
Protección	IP65
Certificaciones	ESTE
Técnico	
Guión	Exterior
Corriente de funcionamiento	92 mA
Corriente de alarma	420 mA
Alarma de luz y sonido	Alarma de luz y múltiples sonidos de alarma, incluidos incendio, médico, intrusión, pánico y más.
Presión sonora	110dB