

ARA24-W2(868) - Mando vía radio para Sistemas de alarma Dahua Airshield



Precio: 37.293€

SKU: ARA24-W2(868)

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/mandos/ara24-w2868/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Mandos, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Airshield, dahua, Novedad

Alarma de emergencia SOS. La función de salto de frecuencia y la tecnología de comunicación bidireccional garantizan la estabilidad de la comunicación. Actualización en la nube y recuperación automática ante errores de actualización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Puerto	
Luz indicadora	1 x indicador de estado de dos colores (verde: normal, rojo: anormal)
Botón	4 (Casa, Ausente, Desarmar y SOS)
Función	
Actualización remota	Actualización de la nube
Alarma de batería baja	Sí
Buscar	Detección de la intensidad de la señal
Inalámbrico	
Frecuencia portadora	868,0 MHz–868,6 MHz
Potencia del transmisor (PIRE)	Límite de 25 mW
Distancia de comunicación	Hasta 900 m (2952,76 pies) en espacio abierto
Mecanismo de comunicación	De dos vías
Modo de cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí
General	
Fuente de alimentación	Batería CR2032
Consumo de energía	Máx. 100 mW
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Dimensiones del producto	60,0 mm x 39,5 mm x 15,0 mm (2,36" x 1,56" x 0,59") (largo x ancho x alto)
Dimensiones del embalaje	135,0 mm x 98,5 mm x 27,8 mm (5,31" x 3,88" x 1,09") (largo x ancho x alto)

Peso neto	20 g (0,04 libras)
Peso bruto	65 g (0,14 libras)
Certificaciones	ESTE
	EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020
	EN 50131-6:2017
	EN 50131-5-3:2017
	EN 50131-3:2009
	Grado de seguridad 2
	Clase ambiental II
Caja	PC + ABS
Duración de la batería	3 años