
ARD1233-W2(868) - PIR vía radio para Sistemas de alarma Dahua Airshield



Precio: 64.6702€

SKU: ARD1233-W2(868)

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/detectores-via-radio/ard1233-w2868/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detectores Vía Radio, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Airshield, dahua, Novedad

Detector PIR Dahua vía radio
Alcance de detección de 12m, 90°
Función antimasotas
Compensación automática de la temperatura
Sensibilidad ajustable en 3 niveles
Detección de la intensidad de la señal
Alarma de batería baja
Medición de la temperatura
Salto de frecuencia y comunicación bidireccional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor PIR de doble elemento y bajo nivel de ruido

Área de detección de 12 metros, 90° (instalado a 2,2 metros)

Velocidad de detección de 0,3~3 ms

Antimasotas de hasta 18 kg

Nivel de resistencia a la luz blanca de 6500 lux

Compensación digital de temperatura de dos vías sin atenuación de la distancia de detección a alta temperatura

Sensibilidad ajustable en 3 niveles

Modo de test

Indicador led

Incorpora medición de temperatura con un rango de -15°C ~ +65°C (±1°C)

Comunicación vía radio bidireccional de 868 ~ 868,6 MHz

Alcance vía radio de hasta 1,6 km en campo abierto

Salto de frecuencia

Modo de encriptado AES128

Tamper antisabotaje

Alimentado con pila CR123A (vida útil de hasta 4 años)

Consumo máximo de 120 mW

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C

Humedad relativa del 10% ~ 90%

Carcasa de policarbonato y plástico ABS

Dimensiones: 60 (An) x 104 (Al) x 51 mm

Peso: 100 g